

Configuración APN en roaming

¿Viajas al extranjero?

Te explicamos paso a paso cómo configurar el Roaming y el APN en tu móvil en función del sistema operativo de tu dispositivo.





iPhone (versiones anteriores a iOS 12)



Android



iPhone (versiones iOS 12 y posteriores)



Xiaomi



Guía configuración APN en Roaming

iPhone - Versiones anteriores a iOS 12

Paso 1

Ajustes > Datos Móviles > Aplicaciones SIM > Roaming > Seleccionar el modo "Automatic Mode"



A tener en cuenta

Si la opción no aparece, posiblemente ya esté activada, no obstante, para confirmar por favor, seleccione el modo Broker, entre de nuevo a Roaming y seleccione "Automatic Mode"

Paso 2

Búsqueda manual del operador

Configuración > Datos móviles > Selección de red > Quitar "Automático" > Seleccionar la red correspondiente.

Paso 3 Configuración de APN

<u>Opción 1</u>

Enviar SMS con el enlace directo al archivo que debe instalar (El enlace es **apn.operador.es**). > Descargar archivo > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

Opción 2

Entrar a la web **ionmobile.es** > Ir a la sección "AYUDA" > Pulsar "Preguntas más frecuentes" > Pulsar la primera ("Cómo puedo configurar internet en mi móvil") > Seleccionar sistema operativo "iOS" > Pulsar "Instalar" > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

<u>Opción 3</u>

Configurar manualmente el APN: Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles > Buscar sección "Datos móviles" y justo abajo introducir en el campo "Punto de acceso": **inet.es** > Nombre de usuario: (en blanco) > Contraseña: (en blanco).

Importante: Si la red seleccionada es 3G, debes forzar el tipo de red preferida a 3G.

abile LTE \$7:07 0 88 % (mm) +	ali ion mobile UTE 17:07 🖤 86 % 🛲 •	ellion mobile LTE 17/07 🖤 66 % 🕮 +	ali bh mobile LTL 17:07 9 66 %	all ion mobile LTE 17/07 9 68 % (00)
3	Aiustes	Ajustes Datos moviles	Clatos movies	Datos moviles
		Datos móviles	Voz y datos LTE >	DATOS MÓVILES
		Opciones Itinerancia desactivada	Itinerancia de datos	Punto de acceso inet.es
	Alles Martinet Auto	Desarting by datas relating age restring a W-Fi tech		Nombre de usuario
	-	el tráfico de datos (correo, internet, notificaciones, etc.).		Contraseña
Contraction of the local division of the loc		CARRER	Red de datos máxiles	
	Modo Avión	Llamadas en otros disp. Corcarios 🤉		CONFIGURACIÓN LTE (OPCIONAL)
	S Wi-Fi No conectado >	Compartir Internet No >		Punto de acceso
	Bluetooth No conectado >			Nombre de usuario
	Datos móviles	Pariodo actual 40108		Contraseña
	Compartir Internet No >	Periodo de itinerancia actual 0 bytes		qwertyuiop
	S Operador ion mobile >	Adobe Accebat		
Contraction of the		2,1 MB		asarghjkin
	Notificaciones	Ajustes 2,5 MB		
	Centro de control	Amazon		123 🖾 🖉 espacio intro

Paso 4

Itinerancia

Ajustes > Datos Móviles > Opciones > Activar itinerancia.



Guía configuración APN en Roaming

iPhone - Versión iOS 12 y posteriores

Paso 1

Ajustes > Datos Móviles > Aplicaciones SIM > Roaming > Seleccionar el modo "Automatic Mode"



A tener en cuenta

Si la opción no aparece, posiblemente ya esté activada, no obstante, para confirmar por favor, seleccione el modo Broker, entre de nuevo a Roaming y seleccione "Automatic Mode"

Paso 2

Búsqueda manual del operador

Configuración > Datos móviles > Selección de red > Quitar "Automático" > Seleccionar la red correspondiente.

Paso 3 Configuración de APN

Opción 1

Enviar SMS con el enlace directo al archivo que debe instalar (El enlace es **apn.operador.es**). > Descargar archivo > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

<u>Opción 2</u>

Entrar a la web **ionmobile.es** > Ir a la sección "AYUDA" > Pulsar "Preguntas más frecuentes" > Pulsar la primera ("Cómo puedo configurar internet en mi móvil") > Seleccionar sistema operativo "iOS" > Pulsar "Instalar" > Aceptar y continuar todas las condiciones durante la instalación.

<u>Opción 3</u>

Configurar manualmente el APN: Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles > Buscar sección "Datos móviles" y justo abajo introducir en el campo "Punto de acceso": **inet.es** > Nombre de usuario: (en blanco) > Contraseña: (en blanco).

Importante: Si la red seleccionada es 3G, debes forzar el tipo de red preferida a 3G.



Paso 4 Itinerancia

Ajustes > Datos Móviles > Opciones > Activar itinerancia.



Guía configuración APN en Roaming Android

Paso 1

Localiza y abre nuestra "APP SIM"

Al introducir la SIM se instala una app en tu escritorio móvil. El nombre se puede variar ("Servicios SIM", "Servicios Aire".



Paso 2 Forzado de red móvil

Entra en "Ajustes", "Conexiones" o "Más redes" > Redes Móviles > Operadores de red > Búsqueda manual.

Paso 3 Configuración de APN

Ajustes > Redes Móviles > "Nombres de punto de acceso" o "APN"> Añadir (símbolo "+") > Introducir los siguientes datos:

» Nombre: "ION" y pulsa "aceptar"

» "APN": "**inet.es**" (minúsculas) y pulsa "aceptar"

» MCC: 214 (lo pondrá por defecto, comprueba que es correcto)

» MNC: 05 (lo pondrá por defecto, comprueba que es correcto)
» Tipo de APN: default (IMPORTANT:

- escríbelo en minúsculas)
 - » Tipo de OMV: IMSI

"Herramientas SIM", "Ajustes SIM") > Roaming > Seleccionar "Automatic Mode" Espera unos segundos.

A tener en cuenta

Si la opción no aparece, posiblemente ya esté activada, no obstante, para confirmar por favor, seleccione el modo Broker, entre de nuevo a Roaming y seleccione "Automatic Mode"

Selecciona la red con la que tenemos acuerdo.

Una vez seleccionada espera 1 minuto para que tu móvil se registre.

Para guardar los cambios realizados, por favor, pulse los tres puntos de la esquina superior derecha.

Una vez guardado en la pantalla anterior aparecerá el nuevo APN creado. Tiene que tener un círculo azul o verde a modo de selección, en caso contrario seleccionar y esperar unos segundos.

	9.50 월 월 일 후 J 69% 8	950 ⊒ BN ®ui 60% a < Conexiones Q	9.51 월 문제 전교 69%을 《 Redes móviles	9.51 III III III III IIII IIII IIIIIIIIII	9.51 문 문제 한국 9%을 < Editar punto de acceso :
9:50 mar., 6 de agosto	Ajustes	Wi-Fi Aire_Networks_5.4Che	Itinerancia de datos Di aso de datos móltes en interancia puede Constenador e adicionales.		Nombre No definide
۹ 🔿 🛤		Bluetooth Se conecte a dispositivos Bluetooth	Modo de red 40/30/20 (consión automática)		APN No definido
	u e	Visibilidad del teléfono Permite a otros dispositivos encontrar tu	Nombres de los puntos de acceso		Proxy No definido
Aire,Networ Vibración Bluetooth Linterna ka_5.4Ghz	Wi Fi, Bluetooth, Uso de datos, Modo Avión	NFC y pago	Operadores de red		Puerto No definido
• • • •	Sonidos y vibración Mede de sonido, Melodia, Volumen	Mada Avián			Nombre de usuario No definido
No Modo Selfe Giro molestar Avión auto	Notificaciones Bioquear, Permitir, Priorizar	Desactiva las liamades, la mensajeria y			Contraseña No definido
💿 🗉 🔊 🖸	Pantalla Drite. Pare de luc azul. Pentalle Inicio	Redes móviles			Servidor No definido
Camera Dolby Of Scanner Record Atmos video	Fondos de pantalla y temas	Uso de datos			MMSC No definido
* ~		Conexion comparida y Modem	ш О (MMS proxy

Itinerancia

Paso 4

Ajustes > Conexiones > Redes Móviles > Itinerancia de datos.

Guía configuración **APN en Roaming** Xiaomi

Paso 1

Localiza y abre nuestra "APP SIM"

Al introducir la SIM se instala una app en tu escritorio móvil. El nombre se puede variar ("Servicios SIM", "Servicios Aire".



Forzado de red móvil Paso 2

Entra en "Ajustes", "Conexiones" o "Más redes" > Redes Móviles > Operadores de red > Búsqueda manual.

Configuración de APN Paso 3

Ajustes > Redes Móviles > "Nombres de punto de acceso" o "APN"> Añadir (símbolo "+") > Introducir los siguientes datos:

» Nombre: "ION" y pulsa "aceptar"

» "APN": "inet.es" (minúsculas) y pulsa "aceptar"

» MCC: 214 (lo pondrá por defecto, comprueba que es correcto)

- » MNC: 05 (lo pondrá por defecto,
- » comprueba que es correcto)
- » Tipo de APN: default (IMPORTANT: escríbelo en minúsculas).
 - » Tipo de OMV: IMSI



1.4	CH	9:33 🕁 🛄
		< Tarjetas SIM y redes m
		AJUSTES DE LA TARJETA SIM
lobal 10.3.3		2 SIM 2
		AJUSTES
tema 🤎		Datos activados
		Permitir el uso de datos
u		4G dual
		Permitir conectividad 4G para
	-	ambas ranuras SIM
		Establecer plan de datos
Networks		Establezca un plan de datos para controlar el uso de datos móvile
		Itinerancia de datos
lesactivado		Conectarse a los servicios de da
		itinerancia
esactivado		Recibir siempre MMS
		Recibir MMS incluso cuando la conexión de datos móviles está
		desactivada
		AJUSTES PREDETERMINADOS
		Marcar No.e

Una vez seleccionada espera 1 minuto para que tu móvil se registre. A continuación, pulsa "... Más" y debajo en la opción "Guardar". Una vez guardado en la pantalla anterior

Selecciona la red con la que tenemos

"Herramientas SIM", "Ajustes

Espera unos segundos.

A tener en cuenta

"Automatic Mode"

acuerdo.

-

Mode"

SIM") > Roaming > Seleccionar "Automatic

Si la opción no aparece, posiblemente ya esté activada, no obstante, para confirmar por favor, seleccione el modo "Broker", entre de nuevo a Roaming y seleccione

aparecerá el nuevo APN creado. Tiene que tener un círculo azul o verde a modo selección, en caso contario seleccionar y esperar unos segundos.



Redes móviles

0

Paso 4

Itinerancia

Ajustes > Tarjetas SIM y Redes > Itinerancia de datos > Roaming internacional > Siempre

BINESS TELECOM



BNT BUSINESS TELECOM

C/Iván Pávlov, 8, Blq. 2 Planta 1, Oficinas 1 A y 1 B, C.P. 29590 Málaga TechPark

Email: info@bntbusiness.es Teléfono: 951 204 250 Web: bntbusiness.es